

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-LINK AX1800 Wi-Fi 6 Dual Antena High Gain brežžični USB mrežna kartica



Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **32,20 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Lightning Fast WiFi 6 – pretakajte brezhiben video z brezžično hitrostjo 1800 Mbps (1201 Mbps pri 5 GHz + 574 Mbps pri 2,4 GHz)
Prilagodljiv dvopasovni pas – zagotovite, da ima vaš računalnik najboljšo povezavo s pasovi 5 GHz in 2,4 GHz
Dvojne antene z visokim ojačenjem – povežite se od daleč z visokokakovostnimi signali in prenos
MU-MIMO – Ohranite visoke hitrosti prenosa in nalaganja, tudi ko druge naprave jedo vašo pasovno širino
OFDMA – Zmanjšajte zakasnitev za brezhibne konference in igranje v prenatrpanih omrežjih
SuperSpeed USB 3.0 – do 10x hitrejši prenos kot USB 2.0
Izboljšana varnost – zaščitite svoje osebne podatke z najnovejšim šifriranjem WPA3

Specifikacije

Vrsta naprave Pcie Wlan

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Stanje LED

Dimenzije 84 × 156,3 × 19,2 mm (3,3 × 6,2 × 0,76 in)

Antena 2 × dvopasovni anteni z visokim ojačenjem

BREŽŽIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Hitrost signala 5 GHz:

11ax: do 1201 Mbps (dinamično)

11ac: do 867 Mbps (dinamično)

11n: do 300 Mbps (dinamično)

11a: do 54 Mbps (dinamično)

2,4 GHz:

11ax: do 574 Mbps (dinamično)

11n: do 400 Mbps (dinamično)

11g: do 54 Mbps (dinamično)

11b: do 11 Mbps (dinamično)

Sprejemna občutljivost 5 GHz:

11ax HE80 MCS0: -90 dBm

11ax HE80 MCS11: -59 dBm

11a 54 Mbps: -77 dBm

11ac VHT80 MCS0: -92dBm

11ac VHT80 MCS9: -64dBm

2,4 GHz:

11ax HE40 MCS0: -94 dBm

11ax HE40 MCS11: -66 dBm

11g 54Mbps: -79 dBm

11n HT40 MCS9: -74dBm

Oddajna moč 5 GHz: 19dBm(FCC)/16dBm(CE) (EIRP)

2,4 GHz: 19 dBm (FCC) / 14,5 dBm (CE) (EIRP)

Brezžični načini Infrastrukturni način

Brezžična varnost WEP, WPA

/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa AX1800 brezžični USB adapter z dvojno anteno z visokim ojačenjem

Archer TX20U Plus

Navodila za hitro namestitev

1-metrski kabel USB 3.0

Sistemske zahteve Podprti operacijski sistemi vključujejo Windows 10, 11

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/high-gain-adapter/archer-tx20u-plus/#overview>
